



# 山特家用充电桩

EV-BOX7000



# 山特家用充电桩 EV-BOX7000

## 产品介绍

山特家用充电桩，外形精巧、简洁、轻便，产品安装方便简单易操作，标配6米的充电线，能够兼容大多数使用场景。同时，产品具有4G联网、远程操控、防水防尘、12重保护等特点，满足了用户对新能源汽车在家充电的需求。

- 4G联网，可通过小程序实时了解充电状态及各项充电参数
- 远程操控，可通过小程序进行充电模式切换，以及各种参数设置。
- 防水防尘，IP65防护等级，能够满足恶劣环境的使用，且易于清洁、养护
- 安装简单，配有安装定位图，安装方便简单易操作
- 权威认证，符合安规、SRRC、CQC等认证标准，安全可靠
- 6米线长，标配6米长充电枪线，长度能满足大多数场景
- 2年质保，售后无忧
- 12重保护，过压保护、欠压保护、过频保护、欠频保护、过载保护、接地保护、过温保护、过流保护、防雷保护、漏电保护、输出短路保护、阻燃保护

## 应用场景

- 地下停车场
- 露天停车场
- 小区停车场



# 山特智充小程序



**蓝牙智能锁**  
智能锁定桩,只允许授权后使用,防止盗电



**定时充电**  
省心、省钱  
充分利用市电波谷电价  
优惠时段充电



**信息监控**  
充电信息监控



**即插即用**  
专用场合,设置即插即充,简单快捷



**参数设置**  
灵活设置充电功率等级  
和人性化接地项选择  
小程序OTA远程升级



**设备共享**  
设备绑定手机帐号并可  
授权他人使用



## 技术参数

规格	产品名称	单相交流家庭版充电桩
外观结构	产品型号	EV-BOX7000
	产品类型	4G
	外壳材质	防UV 阻燃PC
	设备尺寸	344*191.76*100mm
	走线方式	下进线,下出线
	设备净重	2.85kg
电气指标	输入电压	AC220V±20%
	输入频率	50~60Hz
	额定功率	7KW
	计量精度	2%
	输出电压	AC220V±20%
	输出电流	32A
	待机功耗	<3W
环境指标	适用场景	户内/户外
	工作温度	-30°C ~ +55°C
	工作湿度	5% ~ 95%
	工作海拔	≤2000m
	外壳防护等级	IP65
	冷却方式	自然冷却
	MTBF	100,000小时
特殊防护	防UV设计	
安全设计	安规标准	GB\T 20234.1-2015、NB\T 33008.1-2018、NB\T 33002-2018、GB\T18487.1-2015
	保护设计	过压保护、欠压保护、过频保护、欠频保护、过载保护、接地保护、过温保护、过流保护、防雷保护、漏电保护、输出短路保护、阻燃保护

## 山特电子(深圳)有限公司

深圳市宝安72区宝石路8号  
电话: +86 (755) 2757 2666  
传真: +86 (755) 2757 2730  
邮编: 518101

咨询热线: 400-830-3938  
800-830-3938  
网址: [www.santak.com.cn](http://www.santak.com.cn)



## 上海

上海市长宁区临虹路280弄3号  
电话: +86 (21) 5200 0099  
传真: +86 (21) 5200 0300  
邮编: 200335

## 北京

北京市朝阳区建国门外大街8号国际财源中心  
(IFC大厦)9层  
电话: +86 (10) 5925 9200  
传真: +86 (10) 5925 9211  
邮编: 100022

## 广州

广州市天河区花城大道68号环球都会大厦6713  
电话: +86 189 1757 3786  
邮编: 510623

## 成都

成都市锦江区创意产业商务区三色路38号博瑞-  
创意成都写字楼A座1003-1004室  
电话: +86 (28) 8621 1886  
传真: +86 (28) 8621 2009  
邮编: 610063

## 武汉

武汉县华林路202号泛悦中心A座1008室  
电话: +86 (27) 8771 1936  
传真: +86 (27) 8771 1937  
邮编: 430070

## 西安

西安市高新区锦业路86号  
电话: +86 189 2343 8457  
邮编: 710077

## 沈阳

沈阳市和平区和平北大街69号总统大厦C座2107室  
电话: +86 189 1757 3776  
邮编: 110003

