



山特 K 系列

K 系列 UPS

K500/K1000 PRO (2014)

稳压输出 浪涌保护

○ 自动稳压功能 ○ 超宽输入范围 ○ 超强浪涌保护能力



K500/K1000 PRO (2014)



产品介绍

山特 K500/K1000 Pro 是针对中国市场电力环境优化设计的自动稳压型 UPS, 通过先进 MCU 控制及可靠功率设计, 有效的解决 5 种电力问题 (市电断电、电压下陷、浪涌、欠压、过压), 同时进一步提高了产品的适应性和可靠性, 为用户设备以及 UPS 本身提供保障。

主要应用场景

个人电脑, 网络设备及娱乐设备

- PC、家用路由器、家用影音、娱乐系统等

办公及商务设备

- 办公电脑、POS 机等设备

嵌入式应用

- ATM 柜员机、广告机等设备

产品性能



自动稳压, 浪涌保护

- 内置稳压器, 通过专业的 MCU 实时侦测输入电压, 即时调节输出电压, 输出稳如泰山
- 内置浪涌保护装置, 吸收市电尖峰浪涌, 确保 UPS 本身和负载安全

超宽输入范围, 适应中国电力环境

- 超宽电压/ 频率输入范围, 适合各种地区使用
- 可搭配发电机使用, 轻松应对恶劣电力环境

智能设计, 安全有保障

- 内置高品质强劲蓄电池, 始终监测电池电压状态并采取有效保护, 有效延长电池及 UPS 整机寿命
- 智能自检, 提升系统可靠性和安全性
- 支持自动重启功能和冷启动, 方便无人值守情况下的电源管理和应急操作

SERVICE
服务直通车 EXPRESS

3 Years Warranty
全国联保三年质保



本公司的质量管理体系符合 ISO9001 国际认证



本公司的环境管理体系符合 ISO14001 国际认证

型号	容量 (VA/W)	自动稳压	输入范围	输入过流保护	防浪涌保护	输出插座	放电时间*	工作温度	噪声	尺寸 (mm) D×W×H	重量 (kg)
K500-PRO	500VA/300W	支持	162V - 268V	6.3A	支持 (190J)	3*GB10A	18min	0-40 (°C)	<40db	289x103x150	4.8
K1000-PRO	1000VA/600W			8A		4*GB10A	45min				

注 * 带载一台 PC 的典型放电时间, 可能随电脑设备, 环境因素的不同有所差异。

* 山特公司致力于技术创新和产品完善设计。对产品功能、技术规格的更新, 恕不另行通知。图片仅供参考, 产品以实物为准。

山特电子(深圳)有限公司

深圳市宝安72区宝石路8号
电话: +86 (755) 2757 2666
传真: +86 (755) 2757 2730
邮编: 518101

咨询热线: 400-830-3938

800-830-3938

网址: www.santak.com.cn

上海

上海市长宁区临虹路280弄3号
电话: +86 (21) 5200 0099
传真: +86 (21) 5200 0300
邮编: 200335

北京

北京市朝阳区建国门外大街8号国际财源中心 (IFC大厦)9层
电话: +86 (10) 5925 9200
传真: +86 (10) 5925 9211
邮编: 100022

广州

广州市天河区花城大道68号环球都会大厦6713
电话: +86 189 1757 3786
邮编: 510623

成都

成都市锦江区创意产业商务区三色路38号博瑞-创意成都写字楼A座1003-1004室
电话: +86 (28) 8621 1886
传真: +86 (28) 8621 2009
邮编: 610063

武汉

武汉市昙华林路202号泛悦中心A座1008室
电话: +86 (27) 8771 1936
传真: +86 (27) 8771 1937
邮编: 430070

西安

西安市高新区锦业路86号
电话: +86 189 2343 8457
邮编: 710077

沈阳

沈阳市和平区和平北大街69号总统大厦C座2107室
电话: +86 189 1757 3776
邮编: 110003



2021.08 L-00079-05

SANTAK