



# 奥兰德在线互动式UPS

## S系列





## 奥兰德在线互动式UPS——S系列

性能卓越的入门级备电方案

### 奥兰德S系列UPS

S系列UPS专为家庭和小型企业场景设计,为您的关键电子设备提供有力的电能保障,并保护它们免受五种电力质量问题的干扰:



市电断电 电压下陷 浪涌



欠压 过压



稳定 高效 安全 可靠

日常用电 为您守护

## 奥兰德在线互动式 UPS - S 系列

600/1000/1500/2200 VA

### 产品特性

#### 合规可靠

- 内置浪涌保护
- 发电机匹配
- VO 阻燃外壳
- 符合 RoHS, GB7620, EMC/EMI 等多项标准
- 整机三年质保

#### 易用友好

- 新国标五孔插座,多种设备兼容
- 轻音低噪
- LCD 界面,信息一目了然

#### 功能多元

- 输入范围 160 - 270VAC
- 数控稳压
- 市电恢复自动开机
- 电池模式直接启动
- 4 小时充电
- 4-8 毫秒快速转换

#### 智能保护

- 电池深度放电保护
- 电池小电流放电保护
- 过载、短路、过充、过放等多种保护措施
- 软件监控、NAS 兼容 (Pro版)



安全认证



浪涌保护



快速充电



轻音低噪



五孔插座



智能调压

### 备电时间预估

负载量	S600	S1000	S1500	S2200
50W	50分钟	60分钟	80分钟	107分钟
100W	14分钟	20分钟	40分钟	50分钟
150W	9分钟	15分钟	29分钟	39分钟
300W	不建议	3分钟	9分钟	19分钟
650W	不支持	不支持	2分钟	5分钟

理论计算值,仅供参考

# 奥兰德在线互动式 UPS - S 系列

600/1000/1500/2200 VA

产品规格	S600	S1000	S1500	S2200
<b>输入</b>				
输入电压/频率	220Vac/50Hz			
输入电压范围	160Vac~270Vac			
<b>输出</b>				
输出容量	600VA/360W	1000VA/600W	1500VA/900W	2200VA/1200W
输出电压波形(市电模式)	正弦波			
输出电压波形(电池模式)	模拟正弦波			
输出电压/频率(市电模式)	220Vac±15%, 频率跟随市电			
输出电压/频率(电池模式)	220Vac±10%, 50±1Hz			
输出插座	新国标五孔 * 2		新国标五孔 * 4	
切换时间	4~8ms			
<b>电池</b>				
电池类型	铅酸蓄电池			
电池容量	12V/7AH *1	12V/9AH *1	12V/7AH *2	12V/9AH *2
充电时间	4小时到90%			
备电时间(100W)	14分钟	20分钟	40分钟	50分钟
<b>物理参数</b>				
尺寸(深 x 宽 x 高)	297 x 101 x 142 mm		366 x 139 x 194 mm	
重量	4.75kg	5.30kg	9.7kg	10.6kg
外壳材质	ABS V0			
<b>人机接口</b>				
LCD	1.6寸LCD			
报警音	电池模式、调压模式、电池低压、过载、故障			
<b>环境</b>				
温度	工作温度 0°C~40°C			
湿度	相对湿度0%~90%, 无冷凝			
海拔	≤ 2000m			
噪声	≤ 40dB			
<b>规格及标准</b>				
安全	IEC62040-1, GB7260.1			
EMC	IEC 62040-2, C2			
质保	整机三年质保			

## 山特电子(深圳)有限公司

深圳市宝安72区宝石路8号  
电话: +86 (755) 2757 2666  
传真: +86 (755) 2757 2730  
邮编: 518101

咨询热线: 400-830-3938  
800-830-3938  
网址: www.santak.com.cn

## 上海

上海市长宁区临虹路280弄3号  
电话: +86 (21) 5200 0099  
传真: +86 (21) 5200 0300  
邮编: 200335

## 北京

北京市朝阳区建国门外大街8号国际财源中心  
(IFC大厦)9层  
电话: +86 (10) 5925 9200  
传真: +86 (10) 5925 9211  
邮编: 100022

## 广州

广州市天河区花城大道68号环球都会大厦6713  
电话: +86 189 1757 3786  
邮编: 510623

## 成都

成都市锦江区创意产业商务区三色路38号博瑞-  
创意成都写字楼A座1003-1004室  
电话: +86 (28) 8621 1886  
传真: +86 (28) 8621 2009  
邮编: 610063

## 武汉

武汉市县华林路202号泛悦中心A座1008室  
电话: +86 (27) 8771 1936  
传真: +86 (27) 8771 1937  
邮编: 430070

## 西安

西安市高新区锦业路86号  
电话: +86 189 2343 8457  
邮编: 710077

## 沈阳

沈阳市和平区和平北大街69号总统大厦C座2107室  
电话: +86 189 1757 3776  
邮编: 110003

